

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 5 «Ивушка» города Смоленска
(МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка»)



УТВЕРЖДЕНО
Заведующий
МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка»
Е.В. Шевелёва/
Приказ №187 от «30» 08. 2022 г.

И Н С Т Р У К Ц И Я

по охране труда при работе на копировально-множительных аппаратах

1. Общие требования безопасности

- 1.1. К самостоятельной работе на копировально-множительных аппаратах допускаются лица в возрасте не менее 18 лет, прошедшие специальное обучение, в том числе на 1-ю квалификационную группу по электробезопасности, обязательные при приеме на работу и ежегодные медицинские освидетельствования на предмет пригодности для работы на копировально-множительных аппаратах, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный инструктаж по охране труда и инструктаж по охране труда на рабочем месте.
- 1.2. Женщины со времени установления беременности и в период кормления ребенка грудью к работе на копировально-множительной технике не допускаются.
- 1.3. Лица, допущенные к работе на копировально-множительных аппаратах, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, правила охраны труда, техники безопасности на рабочем месте, установленные режимы труда и отдыха.
- 1.4. Работа на копировально-множительных аппаратах относится к категории работ, связанных с опасными и вредными условиями труда. При работе на копировально-множительных аппаратах возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
физических (повышенный уровень ультрафиолетового излучения, поражение электрическим током); химических (повышенное содержание в воздухе рабочей зоны озона, азота оксида, ацетона, диоксида селенистого, эпихлоргидрина).
- 1.5. Помещение для работы с копировально-множительной техникой должно быть оборудовано системами отопления и кондиционирования воздуха. Площадь помещения на одного работающего должна быть не менее 6,0 кв. м, при кубатуре не менее 15 куб. м. Расстояние от стены до краев аппарата должно составлять не менее 0,6 м, а со стороны зоны обслуживания — не менее 1,0 м. Все копировально-множительные аппараты должны иметь гигиенические сертификаты, полученные в установленном порядке.
- 1.6. Лица, работающие на копировально-множительной технике, обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
- 1.7. При работе на копировально-множительных аппаратах соблюдать порядок работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации, выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
- 1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

- 2.1. Тщательно проветрить помещение для работы на копировально-множительных аппаратах, включить систему кондиционирования воздуха.
- 2.2. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все лишнее.
- 2.3. Убедиться в достаточной освещенности рабочего места, которая должна быть не менее 300 лк (20 лк/кв.м).
- 2.4. Провести осмотр копировально-множительного аппарата, убедиться в отсутствии внешних повреждений, целостности подводящего электрокабеля и электровилки.

3. Требования безопасности во время работы

- 3.1. Подключить копировально-множительный аппарат к электросети и проверить его исправность.
- 3.2. При неисправности оборудования прекратить работу, отключить копировально-множительный аппарат от электросети и сообщить об этом заведующему.
- 3.3. Не подключать копировально-множительный аппарат к электросети мокрыми или влажными руками.
- 3.4. Соблюдать правила эксплуатации копировально-множительного аппарата, не допускать попадания на аппарат влаги.
- 3.5. Следить за исправной работой копировально-множительного аппарата, целостностью изоляции входящего электрокабеля.
- 3.6. Не наклоняться над работающим копировально-множительным аппаратом, находиться как можно дальше от него.
- 3.7. Не класть и не ставить на копировально-множительный аппарат никаких посторонних предметов, не подвергать его механическим воздействиям.
- 3.8. Не оставлять включенный в электросеть и работающий копировально-множительный аппарат без присмотра.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- 4.1. При появлении неисправности в работе копировально-множительного аппарата (искрение, запах гари, нарушение изоляции проводов) срочно прекратить работу, выключить электропитание и сообщить об аварийной ситуации заведующему.
- 4.2. В случае короткого замыкания и загорания оборудования, немедленно отключить электропитание и принять меры к тушению очага возгорания при помощи углекислотного или порошкового огнетушителя, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и заведующему.
- 4.3. При несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить заведующему.
- 4.4. При поражении электрическим током немедленно освободить пострадавшего от действия тока путем отключения электропитания, оказать ему первую доврачебную помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы

- 5.1. Отключить копировально-множительный аппарат от электросети. При отключении от электрической сети не дергать за электрический шнур (кабель). Не выключать копировально-множительный аппарат мокрыми или влажными руками.
- 5.2. Привести в порядок рабочее место, отключить систему кондиционирования воздуха, отключить все электроприборы, выключить свет и закрыть кабинет на ключ.